

Руководство по эксплуатации

**Уничтожитель документов (шредер)  
Bulros 812C**



## Внешний вид и описание



### Меры предосторожности

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Уничтожайте не более 8 листов бумаги одновременно | Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов | Избегайте попадания волос в проем загрузки документов | Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем |
| Избегайте попадания одежды в проем загрузки       | Не держите рядом легковозгорающиеся средства            | Не уничтожайте CD/DVD диски                           | Не уничтожайте скрепки для бумаг               |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Уничтожает:

Бумагу, скрепки от степлера, пластиковые карты

### Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

### Размеры фрагмента:

Перекрестная резка \_\_\_\_\_ 4x50 мм

### Максимум:

Макс. количество листов ( $70 \text{ г/м}^2$ ) \_\_\_\_\_ 8

Макс. количество пластиковых карт \_\_\_\_\_ 1

Ширина загрузки, мм \_\_\_\_\_ 230 мм


Рабочий цикл, EU стандарт, мин: \_\_\_\_\_ 5/10 (вкл./выкл)



Уничтожение документов с плотностью бумаги более  $70 \text{ г/м}^2$ , а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

## Работа с аппаратом

Работа с бумагой :



Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.




Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе




Осторожно коснитесь руками проема загрузки бумаги для проверки безопасности контактов.



Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу.



Если необходимо остановить уничтожение листов, нажмите "R". Аппарат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.



Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.

## ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо производить смазку режущего механизма, не реже раза в месяц, а также в следующих случаях: Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов. Усиливается шум, двигатель внезапно останавливается.



Нажмите "O"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "I"



Вставьте 1 лист бумаги



Нажмите "R"



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств !

## Устранение неисправностей

### 1. Перегрев



Симптом : загорается  
датчик перегрева

Нажмите "O". Через 20-30  
минут можете возобновить  
работу.

### 2. Блокировка двигателя в результате прикосновения к рабочей зоне



Симптом : загорается  
датчик прикосновения  
к рабочей зоне.

Решение : держите руки на  
расстоянии более 5 см от  
проема загрузки бумаги.

### 3. Открытая корзина



Загорается индикатор открытой  
корзины (красный цвет)



Решение : установите  
корзину (контейнер для  
мусора) в рабочее  
положение.

### 4. Застревание бумаги



Нажмите "R"



Нажимайте поочередно  
"R" и "I" несколько раз



Нажмите "O" и  
отключите аппарат  
из сети.



Извлеките из проема  
загрузки застрявшие  
документы



Нажмите "R"  
и возобновите работу

### 5. Полная корзина



Освободите корзину  
от содержимого и  
продолжите работу.

\* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу  
указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.  
\* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD

1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортёр:

ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1

E-mail: [axo1000@gmail.com](mailto:axo1000@gmail.com)

Дата изготовления:

нанесено на упаковку или изделия

Сделано в Китае